



KAREL IP1111



KAREL IP1211

IP TELEFONLARI

KULLANIM KILAVUZU

KAREL IP1111

KAREL IP1211

IP TELEFONLARI

KULLANIM KILAVUZU

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

| | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------|--|
| İSTANBUL | Tel : 0 212 355 48 00 | Faks : 0 212 275 40 01 | istanbul@karel.com.tr |
| ANKARA | Tel : 0 312 293 01 00 | Faks : 0 312 267 21 05 | ankara@karel.com.tr |
| İZMİR | Tel : 0 232 445 55 55 | Faks : 0 232 441 73 73 | izmir@karel.com.tr |
| BURSA | Tel : 0 224 244 74 84 | Faks : 0 224 244 98 00 | bursa@karel.com.tr |
| ANTALYA | Tel : 0 242 323 13 13 | Faks : 0 242 323 09 83 | antalya@karel.com.tr |
| VAN | Tel : 0 432 214 00 30 | Faks : 0 432 214 03 60 | van@karel.com.tr |


22/09/2017

TELEFON KULLANIMI


Çağrı yapmak için;

1. Ahizeyi kaldırınız.
2. Numarayı giriniz, ve “Ara” tuşuna basınız.



Handsfree görüşme yapmak için;

1.  tuşuna basınız.
2. Numarayı giriniz, ve “Ara” tuşuna basınız.

Kulaklıkla görüşme yapmak için;


1. Kulaklık bağlı iken, kulaklığı aktive etmek için  (HEADSET) tuşuna basınız.
2. Numarayı giriniz ve “Ara” tuşuna basınız.

Çağrı cevaplamak için;





1. Ahizeyi kaldırarak çağrı cevaplayabilirsiniz.
2.  tuşuna basarak Handsfree ile çağrı cevaplayabilirsiniz.
3.  tuşuna basarak kulaklık ile çağrı cevaplayabilirsiniz.

Gelen çağrıyı reddetmek için “Reddet” tuşuna basabilirsiniz.

Çağrıyı sonlandırmak için;


1. Ahizeyi kapatınız veya “Bitir” tuşuna basınız.
2.  tuşuna veya “Bitir” tuşuna basınız.
3. “Bitir” tuşuna basınız.

Tekrar Arama yapmak için;

Yapılan çağrıları görmek için  tuşuna basınız.  veya  tuşuna basarak aramak istediğiniz numarayı seçiniz.  veya “Ara” tuşuna basınız.

Sessize almak veya sessizi geri almak için;

Çağrı sırasında karşı tarafa sesinizin gitmesini önlemek için



 (MUTE) tuşuna basınız.

Geri almak için tekrar  (MUTE) tuşuna basınız.



Çağrı Bekletmek, Geri Almak için;

Çağrı esnasında “Beklet(HOLD)” tuşuna basınız.



Bekletilen çağrıyı geri almak için;

1. Bekletilen tek çağrı varsa “Geri al” tuşuna basınız.
2. Bekletilen birden fazla çağrı varsa  veya  tuşları ile geri almak istediğiniz numarayı seçiniz ve “Geri al” tuşuna basınız



Çağrı aktarmak için;**Kör Transfer;**

1. Çağrı esnasında  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. Çağrı beklemeye alınır.
2. Aktarılacak numarayı giriniz.
3.  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız.

Yarı Akıllı Transfer;

1. Çağrı esnasında  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. Çağrı beklemeye alınır.
2. Aktarılacak numarayı giriniz. Ve “Gönder” tuşuna basınız.
3. Karşı taraf çalarken  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız.

Akıllı Transfer;

1. Çağrı esnasında  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız. Çağrı beklemeye alınır.
2. Aktarılacak numarayı giriniz. Ve “Gönder” tuşuna basınız.
3. Karşı taraf cevap verince  (TRAN) veya “Aktar” tuşuna basınız.

Çağrı yönlendirmek için;

1. Telefon boştayken Menu tuşuna basınız. Daha sonra “Çağrı Seçenekleri ->Yönlendir” tuşuna basınız.
2. İstedığınız yönlendirme biçimini seçiniz;

Tüm Çağrılar Yönlendir – Çağrılar her durumda yönlendirilir.
Meşgulde Yönlendir – Çağrılar telefon meşgul iken yönlendirilir.
Cevapsızda Yönlendir – Çağrılar belli bir süre çaldıktan sonra cevap

verilmezse yönlendirilir.

3. Yönlendirmek istediğiniz numarayı giriniz. Cevapsızda yönlendirme için ok tuşları ile yönlendirme yapılmadan önceki çalma süresini belirleyiniz.
4. “Kaydet” tuşuna basınız.

Konferans için;


1. Aktif bir çağrıda “Konferans” tuşuna basınız. Çağrı beklemeye alınacaktır.
2. Konferansa alacağınız numarayı giriniz ve “Ara” tuşuna basınız.
3. Karşı taraf cevap verdikten sonra “CONF” tuşuna basınız. Tüm aboneler konferansa katılacaktır.
4. Konferansı sonlandırmak için “Bitir” tuşuna basınız.

Konferans çağrısını “Böl” tuşuna basarak iki ayrı çağrı haline getirebilirsiniz.



Sesli Mesaj;

Tarafınıza bir mesaj bırakılmışsa Bekleyen Sesli Mesaj ışığı yanacaktır. Güç ışığı yavaşça sarı yanıp söner .

Sesli mesajı dinlemek için;

1.  (Message) tuşuna basınız
2. Sesli mesajı dinlemek için Sesli uyarıları takip ediniz.

TELEFON AYARLARI**Çağrı Geçmiş**

1. Telefon boştayken “Çağrılar” tuşuna basınız ve  veya  tuşları ile listeyi görünüz.
2. Bir numara seçerek;
 - Bu numaraya çağrı yapabilirsiniz.
 - Bu numarayı listeden silebilirsiniz.
 - Seç tuşuna basarak
“Detay” bilgileri görebilirsiniz,
“Rehbere Ekle” tuşu ile lokal rehber ekleyebilirsiniz.
“Kara listeye ekle” tuşu ile kara listeye ekleyebilirsiniz.
“Tümünü sil” tuşu ile o kişiye ait tüm bilgileri silebilirsiniz.

Rehber**Kişi eklemek için;**

1. Telefon boşta iken “Rehber” tuşuna basınız ve “Tüm kişiler” i seçiniz.
2. Kişi eklemek için “Ekle” tuşuna basınız.
3. Kişi ismi ve numarasını ilgili alanlara giriniz.
4. Kaydetmek için “Ekle” tuşuna basınız.

Kişi bilgilerini değiştirmek için;



1. Telefon boşta iken “Rehber” tuşuna basınız ve “Tüm kişiler” i seçiniz.

2. Bilgilerini deęiřtirmek istedięiniz kiřiyi seęiniz. “Seę” tuřuna basınız ve “Detay” a giriniz.
3. Kiři bilgilerini deęiřtiriniz.
4. Kaydetmek için “Kaydet” tuřuna basınız.

Kiři Silmek için;

1. Telefon bořta iken “Rehber” tuřuna basınız ve “Tüm kiřiler” i seęiniz.
2. Silmek istedięiniz kiřiyi seęiniz. “Seę” tuřuna basınız ve “Sil” i tıklayınız.
3. “OK” tuřuna basınız.

Ses seviyesi Ayarı

1. Gelen ses seviyesini attırmak veya azaltmak için gürüşme esnasında  tuřuna basınız.
2. Zil sesi seviyesini arttırmak veya azaltmak için telefon bořta iken veya çalıyorken  tuřuna basınız.

Zil tonları

1. Telefon bořta iken “Menu” tuřuna basınız. “Ayarlar -> Basit Ayarlar ->Zil Tonu seęiniz.
2. İstedięiniz zil tonunu ok tuřu ile seęip “Kaydet” tuřuna basınız.

